СОТА-РЕЛЕ 111 DAW

Wi-Fi/GSM-контроллер в корпусе на DIN-рейку



Инструкция по эксплуатации

Редакция 4 (версия прошивки контроллера 1.26)

Оглавление

Общие сведения	3
Ключевые функции	4
Технические характеристики контроллера	5
Подключение	6
Обозначение клемм	7
Первоначальное подключение к контроллеру	9
Настройка контроллера и работа через веб-интерфейс	10
Раздел меню «Главная»	11
Раздел меню «Термостат»	12
Раздел меню «Сценарии»	13
Раздел меню «Расписание»	14
Раздел меню «Wi-Fi»	15
Раздел меню «GSM»	15
Раздел меню «Пользователи»	16
Раздел меню «Сервис»	17
Раздел меню «Update-fw»	19
Команды управления	20
СМС при включении питания	23
Режим термостата	24
Информирование о повышенной (пониженной) температуре	26
Настройка задержки на аварию температурного входа	27
Управление голосовым вызовом	27
Режим «Охрана»	27
Настройка задержки на аварию дискретного Входа 1 (фильтрация)	28
НАСТРОЙКА СЦЕНАРИЕВ РАБОТЫ ВСТРОЕННОГО РЕЛЕ	29
Описание событий контроллера	29
Настройка сценариев (реакции встроенного реле) на события	29
Настройка отправки СМС и звонков при наступлении событий Events	30
Циклическое включение встроенного реле	30
Управление по суточному расписанию	31
Информирование о пропадании напряжения питания	33
Сброс контроллера на заводские настройки	33
Утилизация	33
Мобильное приложение	34
Контакты	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Схема подключения контактора)	35

Общие сведения

Данная инструкция предназначена только для контроллеров Сота-реле 111DAW

GSM-контроллеры «Сота-реле» (далее — контроллер, прибор) являются автоматическими устройствами для удаленного мониторинга различных параметров окружающей среды, для мониторинга и управления (посредством включения/выключения) различным оборудованием с переменным напряжением питания до 220В.

Для удаленной связи с контроллером используются каналы связи:

- сотовая связь GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz (2G) в режиме обмена посредством коротких сообщений (CMC) и голосовых вызовов.
 - Wi-Fi 2,4 Ггц (подключение к локально-вычислительной сети).

Контроллер имеет автономное питание. Продолжительность работы без основного питания около 5 минут. Автономное питание контроллера используется для оповещения до 5 абонентов о пропадании основного питания 220В.

Для мониторинга к входам контроллера могут подключаться различные датчики (влажность, температура, давление, СО, СО2, пожарные и охранные датчики и т.д.) с типом выхода «сухой-контакт». Возможно подключение как нормально-замкнутых, так и нормально-разомкнутых датчиков.

По согласованию с разработчиком дискретные входы «сухой контакт» могут быть преобразованы в аналоговые (0-10B, либо 4-20 мА).

Для управления оборудованием в контроллерах используются выходы типа реле.

ВНИМАНИЕ! Контроллер предназначен для промышленной эксплуатации, любые работы должны выполняться квалифицированными специалистами с допуском для работ с напряжением до 1000 В. Работы выполняются только при отключенном напряжении питания! Несоблюдение данного условия может привести к поражению электрическим током и к выходу прибора из строя.

Работы должны выполняться только при отключенном напряжении питания! Несоблюдение данного условия может привести к поражению электрическим током и к выходу прибора из строя.

Запрещено прямое подключение к контактам реле мощной индуктивной нагрузки, например, таких устройств как двигатели, электромагнитные клапаны. Подобные виды устройств необходимо подключать только через промежуточные реле или с применением резистивно-емкостного защитного контура.

Ключевые функции

Контроллер выполняет следующие функции:

- 1. Питание АС 220В.
- 2. Управление любыми нагрузками через Wi-Fi сеть (встроенный веб-интерфейс, мессенджер Telegram), с помощью СМС команд или голосовых вызовов от пользователей.
- 3. Автоматическое управление температурой с разделением на дневной и ночной режимы, а также режимом когда «На охране»
- 4. Управление любыми нагрузками на заданное время по расписанию: ежедневно, по будням, по выходным, однократно (с возможностью установить доп. условие по дискретному входу).
- 5. Информирование пользователей об изменении состояния подключенных датчиков с помощью СМС, сообщения в мессенджер Telegram или звонком.
- 6. Информирование пользователей о выходе температуры за заданные пределы (нижний и верхний) с помощью СМС и сообщения в Telegram. С возможностью настроить задержку на аварию.
- 7. Информирование пользователей о пропадании питания с помощью СМС и сообщения в Telegram.
- 8. Охрана объекта с возможностью снятия/постановки на охрану (СМС, Telegram, звонком).
- 9. Прослушивание звуковой обстановки на объекте при подключенном микрофоне (опция).
- 10. Мобильное приложение Android (работает по CMC), поддерживающее любое количество контроллеров, позволяющее организовать диспетчеризацию.

В контроллер встроены алгоритмы для постоянного мониторинга корректной работы GSM модуля, переполнения памяти CMC и других параметров. Это позволяет добиться бесперебойной и корректной работы контроллера в режиме круглосуточной круглогодичной эксплуатации.

Рекомендуется подключать контроллер к сети электропитания через автоматический выключатель не более 3A.

При прямом подключении нагрузки к реле контроллера, необходимо до реле устанавливать автоматический выключатель в соответствии с номиналом реле.

Технические характеристики контроллера

Напряжение питания	AC ~85-305 B DC 70-430 B
Максимальная потребляемая мощность	3 Вт
Номинальная потребляемая мощность в режиме ожидания СМС, реле не активированы 0,3 Вт	
Номинальная потребляемая мощность с активированными реле	0,7 Вт
Количество дискретных входов	1
Количество выходов реле с перекидным контактом	1
Максимальный ток выхода реле (при напряжении 220VAC)	10 А, либо 16А
Каналов измерения температуры	1 (по умолчанию) 2 (по согласованию)
Тип датчика температуры	LM19
Пределы измеряемой температуры	-50°C+99°C
Температура эксплуатации	-30°C+50°C
Размер корпуса	3 DIN (53.3х90.2х57.5мм)
	2G GSM
Тип связи прибора с пользователем	850/900/1800/1900
	(СМС, Звонок)
Тип Wi-Fi	802.11b/g/n Bit rate: 802.11n up to 150 Mbps
Поддерживаемые протоколы	HTTP, ICMP, TFTP, TCP, NTP
	Через встроенный веб- интерфейс, через
	Telegram (при
Настройка осуществляется	подключении
	контроллера к локальной
	сети через Wi-Fi);
	Через СМС

Подключение

Контроллер питается от источника переменного напряжения 220В. На контактах встроенного реле отсутствует напряжение.

При использовании нагрузки, которая будет постоянно (большую часть времени) включена, нагрузку рекомендуется подключать к нормально-замкнутому контакту реле.

При использовании нагрузки, которая будет использоваться периодически, нагрузку рекомендуется подключать к нормально-разомкнутому контакту реле.

Рекомендуется подключать контроллер к сети электропитания через автоматический выключатель типа С6.

Контроллер имеет встроенную Wi-Fi антенну. Не рекомендуется располагать контроллер в металлических шкафах, т.к. в таких случаях сигнал Wi-Fi может потеряться.

Для подключения контроллера:

1. Сделайте необходимые подключения согласно рис.1.

Подключение осуществляйте только при отключенном питании!
После подключения проверьте надежность соединения проводов с клеммами, слегка потянув за каждый провод.

- 2. Вставьте СИМ карту в лоток (без приложения усилий), предварительно отключив на СИМ карте запрос ПИН-кода и рекламу (в личном кабинете или через звонок оператору). | Как вставить СИМ карту:
 - 2.1.Размер СИМ карты, используемой контроллером **Micro-sim**.
 - 2.2 СИМ карта вставляется в лоток сим карты скошенным углом к верхнему краю прибора, повернутому к антенне (см. рис 1).
 - 2.3 СИМ карта вставляется до щелчка.
 - 2.4 Для того чтобы извлечь СИМ карту, на нее необходимо надавить. Видео «как вставить SIM-карту» https://youtu.be/aWgP1 NbHbk?si=mdR3r498IcdM60Dj
- 3. Подключите к контроллеру GSM-антенну (резьбовое соединение).
- 4. Подайте питание на контроллер.
 - Внимание! Питание 220 вольт подключайте согласно схеме на контроллер. Фазный провод подключайте к клемме « $L(\Phi a z a)$ », провод Ноля (нейтраль) подключайте к клемме «N(Hoль)».
- 5. Дождитесь, пока прибор зарегистрируется в GSM сети. Светодиод GSM при этом должен заморгать 1 раз в 3 секунды. После этого можно отправлять СМС команды на контроллер.
- 6. В случае первоначальной настройки контроллера посредством веб-интерфейса необходимо выполнить настройки компьютера, указанные в п. «Первоначальное подключение к контроллеру» данной инструкции.
- 7. В случае первоначальной настройки контроллера по GSM каналу, посредством СМС, согласно табл.1 запишите свой номер в контроллер с помощью СМС команды:

Num1<пробел><номер>;

Пример: Num1 +79021234567;

- В конце команды поставьте точку с запятой. Первый записанный номер, будет являться номером «администратора». В дальнейшем только с номера «администратора» осуществляется добавление/удаление номеров. Задайте в контроллер номера других пользователей, если необходимо (см. табл.1).
- 8. Если вы планируете использовать контроллер в качестве регулятора температуры (термостата) в паре с котлом или другим отопительным оборудованием (ТЭН, конвектор и т.д.), ознакомьтесь с разделом «Режим термостата».
- 9. Если вы хотите получать от контроллера информирующие СМС о превышении/понижении температуры определенных значений, настройте пределы по температуре (см. табл. 1 «Конфигурирование датчика температуры»).




Рис.1 Схема Сота-реле 111DA

Обозначение клемм

Блок клемм «Т °С» для подключения датчика температуры:

5В — провод питания 5 В для датчика температуры (для оранжевого, либо красного, либо коричневого провода датчика);

T1 – провод данных датчика температуры 1 (для бело-синего, либо белого провода датчика); GND – общий провод (для синего, либо желтого провода датчика).

Цвета проводов указаны для датчика температуры производства GSMKONTROL.

Блок клемм «ВХОД»

IN1 – дискретный вход для датчиков с выходом типа «сухой контакт» (может быть использован для контроля наличия фазы, при подключении к фазе через датчик наличия фазы и резервировании питания контроллера);

GND – общий провод;

«ANТ» – подключение антенны типа SMA;

Минимальное расстояние между датчиками температуры и антенной должно быть не менее 1 метра. Антенный кабель должен быть разбухтован. Если в заказе присутствует микрофон, он также должен быть смонтирован на расстоянии не менее 1 метра от антенны для максимального ослабления помех во время голосового вызова.

Светодиоды:

Светодиод 1 – моргает раз в секунду;

Светодиод GSM:

- моргает раз в секунду или светит постоянно процесс регистрации в сети GSM оператора;
- моргает раз в 3 секунды прибор зарегистрировался в сети GSM, штатная работа;

«SIM» – лоток для SIM карты (тип micro-SIM);

Блок клемм «~ 220В»:

L (фаза) – питание фаза;

N (ноль) – питание ноль (нейтраль);

Блок клемм встроенного гальванически-развязанного реле:

R NO – нормально-разомкнутый контакт реле;

R COM — перекидной контакт реле (во включенном состоянии данный контакт замкнут на «R NO», в выключенном состоянии данный контакт замкнут на «R NC»);

R NC – нормально-замкнутый контакт реле.

Индикатор состояния реле

Горит - реле включено, то есть контакт **«R COM»** замкнут на **«R NO»**; Не горит - реле выключено, то есть контакт **«R COM»** замкнут на **«R NC»**;

Reset – кнопка сброса на заводские настройки

Первоначальное подключение к контроллеру

1. По умолчанию контроллер имеет следующие сетевые настройки:

Контроллер работает в режиме точки доступа со следующими с параметрами:

Имя сети Wi-Fi: Sotarele_AP

Пароль: 12345678

IP-адрес веб-интерфейса: **192.168.5.1**

Логин веб-интерфейса: admin


Пароль: 1234

- 2. Доступ на веб-интерфейс контроллера возможен через любой браузер компьютера или смартфона. Смартфон (или компьютер) должен быть подключен к точке доступа контроллера.
- 4. При настройке контроллера через смартфон, необходимо отключить мобильный интернет, также разрешить телефону подключаться к точке доступа без интернета, если вебинтерфейс контроллера недоступен.
- 6. После осуществления подключения необходимо зайти в браузер и набрать **192.168.5.1** в адресной стройке браузера.
- 7. После входа в веб-интерфейс необходимо перейти на вкладку «Wi-Fi» и задать контроллеру Wi-Fi сеть, в которой он будет использоваться. Контроллер может работать либо в режиме точки доступа, либо подключаться к необходимой Wi-Fi сети.
- 8. При переходе на работу в необходимой Wi-Fi сети, необходимо после нажатия кнопки сохранить, прописать телефон администратора на вкладке GSM, далее выполнить перезагрузку контроллера во вкладке Сервис, либо во вкладке Wi-Fi.
- 9. После перезарузки контроллер пришлет СМС с текущим IP-адресом контроллера. В дальнейшем на веб-интерфейс контроллера можно заходить по его IP-адресу, либо по имени **sotarele/** в системах Windows.

З Сота-реле/Настройки Wi-Fi х +	
← → С	
СОТА-РЕЛЕ 111DAW <u>Главная Термостаты Спенарии <mark>Расписание Wi-Fi GSM Пользователи Сервис Update-fw</mark> Настройки Wi-Fi</u>	I
Режим работы Wi-Fi:	
Режим работы Подключаться к сети Wi-Fi ▼ Сохранить Сохранить и перезагрузить	
Контроллер подключается к сети Wi-Fi:	
Имя сети (SSID)	
Пароль сети Сохранить	
Состояние	
Уровень сигнала Wi-Fi: -35 дБм	
IP адрес: 192.168.0.4	
Маска подсети: 255.255.255.0	
Шлюз: 192.168.0.1	
MAC адрес: 8C:4B:14:44:F6:40	
Контроллер как точка доступа (АР):	
Имя точки Sotarele_AP	
Пароль точки 12345678	
Сохранить	
Состояние	
Подключено устройтв: 0 MAC Адрес:	

Настройка контроллера и работа через веб-интерфейс

Сверху на странице веб-интерфейса расположены разделы меню:



СОТА-РЕЛЕ 111DAW

<u>Главная</u> | <u>Термостаты</u> | <u>Сценарии</u> | <u>Расписание</u> | <u>Wi-Fi</u> | <u>GSM</u> | <u>Пользователи</u> | <u>Сервис</u> | <u>Update-fw</u>

- 1. **Главная** (главная страница) отображает текущее состояние котроллера. В данном разделе производится настройка и мониторинг работы контроллера, управление встроенными реле;
- 2. Термостаты работа с термостатом в соответствии с температурным входом;
- 3. Сценарии настройка различных сценариев работы для реле;
- 4. Расписание настройка работы реле по расписанию;
- 5. **Wi-Fi** настройка Wi-Fi сети контроллера;
- 6. **GSM** настройка и параметры GSM канала связи, задание номеров пользователей;
- 7. **Пользователи** редактирование пользователей контроллера: номера телефонов, telegram ID, выбор типа сообщений, которые необходимо получать пользователям;
- 8. **Сервис** смена пароля, перезагрузка контроллера, задание задержки на аварию входов, задание серверов NTP, задание смещения времени (часовой пояс), задание имен входов и реле.
- 9. **Update-fw** страница обновления прошивки.




Рис. 1. Главная страница веб-интерфейса контроллера.

В данном разделе меню отображены значения датчика температуры, состояние входа и выхода (реле), состояние охраны.

Также задаются:

- 1. Аварийные пределы по температуре, при достижении которых контроллер будет отправлять тревожное СМС.
- 2. Типы входа (в контроллере по умолчанию используется дискретный вход для подключения датчиков с выходом «сухой контакт»):
 - *охранный нормально-замкнутый* контроллер будет сообщать о тревоге, только если вход разомкнется в режиме охрана. Нормой считается замкнутое состояние входа;
 - *охранный нормально-разомкнутый* контроллер будет сообщать о тревоге, только если вход замкнется в режиме охрана. Нормой считается разомкнутое состояние входа;
 - *круглосуточный нормально-замкнутый* контроллер будет сообщать о тревоге всегда при размыкании входа. Нормой считается замкнутое состояние входа;
 - *круглосуточный нормально-разомкнутый* контроллер будет сообщать о тревоге всегда при замыкании входа. Нормой считается разомкнутое состояние входа;
 - выключен вход не опрашивается на предмет своего состояния.
- 3. После задания пределов температуры, настройки типа входа необходимо нажать кнопку «Сохранить»
- 4. Кнопками Поставить/Снять осуществляется постановка/снятие объекта на охрану. Также отображается текущее время задержки постановки на охрану, задается во вкладке Сервис.
- 5. Кнопками «Включить» / «Выключить» управляется состояние встроенного реле.

Раздел меню «Термостат»

Термостат можно настраивать в веб-интерфейсе контроллера через Wi-Fi (раздел меню «Термостат») и с помощью СМС. Работа термостата по СМС представлена ниже в разделе «РЕЖИМ ТЕРМОСТАТА».

В данном разделе меню можно задать режим работы термостата, для пары Температура - Реле 1.




Рис. 2. Страница веб-интерфейса «Термостаты».

На данной странице можно настроить термостат на необходимую температуру. Если необходимо поддерживать всегда одну температуру, то достаточно указать только дневную температуру. Если указать только ночную температуру, то термостат будет работать только в ночные часы. Если указать только температуру на охране, то термостат будет работать только тогда, когда включен режим «Охрана».

Если указаны все температуры, то при «снятой» охране будет поддерживаться дневной или ночной режим, при поставленной охране, температура, которая указана в поле «Поддерживать на охране».

Также для каждого термостата можно задать величину гистерезиса (т.е. коридора, в пределах которого может находиться температура). Температура будет подниматься выше, чем заданная на величину гистерезиса. Т.е. если величина термостата задана, например, 5 °C, а гистерезис 3, то температура будет меняться в пределах 5-8 °C.

Ночные и дневные часы указываются в разделе меню «Сервис».

Если используются дневные и ночные часы, необходимо убедиться, что время в контроллере задано корректно.

Часы настраиваются автоматически при любой СМС команде от Абонента 1 (Администратора). Часы также настраиваются по сети интернет, с помощью NTP серверов (в случае наличия интернета в сети Wi-Fi).

При отключении питания более чем на 3 - 5 минут, часы в контроллере сбрасываются.

Раздел меню «Сценарии»

Сценарии можно настраивать в веб-интерфейсе контроллера через Wi-Fi (раздел «Сценарии») и с помощью СМС. Работа со сценариями по СМС представлена ниже в разделе «НАСТРОЙКА СЦЕНАРИЕВ РАБОТЫ ВСТРОЕННЫХ РЕЛЕ ПО СМС»

В веб-интерфейсе можно задать текст СМС, которая будет высылаться при наступлении сценария. Если не задавать текст сообщения, то будут приходить стандартные СМС (необходимы для работы мобильного приложения).

Также оповещение можно отключить, выбрав «Отключить» в поле «Оповещение».

Если необходимо оповещать только по CMC или только по Telegram, данные ограничения задаются правами пользователя во вкладке Пользователи.

Доступны сценарии:

- 1. Сработка/норма дискретного входа;
- 2. Пропадание/появление питания;
- 3. Постановка/снятие с охраны;
- 4. Проникновение «сработка» (Авария) любого охранного входа;
- 5. Превышение пределов Температуры;
- 6. Входящий звонок;




Рис. 3. Страница веб-интерфейса «Сценарии».

Задержка включения/выключения может принимать значения:

- 1. Секунды от 0 секунд до 100 секунд;
- 2. Минуты от 1 минуты до 100 минут;
- 3. Часы от 1 часа до 18 часов.

Раздел меню «Расписание»

В контроллере предусмотрено управление встроенного реле по суточному расписанию ежедневно, в будние дни, в выходные дни, либо однократно. Доступно 10 профилей расписания, т.е. можно задать 10 разных времен и указать для них логику встроенного реле. Так же можно задать дополнительное условие выполнения: выполнить по расписанию, только если Вход в норме и т.д.

Расписание можно настраивать в web-интерфейсе контроллера через Wi-Fi (раздел меню «Расписание») и с помощью СМС. Работа с расписаниями по СМС представлена ниже в разделе «РАСПИСАНИЕ ПО СМС».

В веб-интерфейсе также можно задать текст СМС (Telegram), которая будет высылаться при наступлении заданного времени расписания (см. рис. 4). Если текст не задан, оповещение отсутствует.

Сота-реле/Распис	
← → G (▼	Не защищено 192.168.0.4/rasp
	AW гы <u>Сценарии Расписание Wi-Fi GSM</u> <u>Пользователи Сервис Update-</u>
Расписание	
evannee buend. 303	4.01.10 16:20:52 Среда
скущее времи. 202	ж.от.то то.zо.52 Среда
Расписание 1	
1 achicanic 1	
Тип	не активен
Время	00 :00
Реле 1 ()	v
Выполнить если	
Текст для SMS,	
Telegram(лат.)	
	Сохранить
Расписание 2	
Тип	не активен 🔻
Время	00 : 00
Реле 1 ()	v
Выполнить если	v
Текст для SMS,	
Telegram(лат.)	
	Сохранить

Рис.4. Настройка расписания в веб-интерфейсе через Wi-Fi

Для работы расписаний в контроллере должны быть настроены часы. Часы настраиваются автоматически при любой СМС команде от Абонента 1 (Администратора). Часы настраиваются также по сети интернет, с помощью NTP серверов, при наличии интернета в сети Wi-Fi.

<u>При отключении питания (основного и резервного) более чем на 5 минут, часы в контроллере сбрасываются.</u>

Раздел меню «Wi-Fi»

В данном разделе меню отображаются текущие сетевые настройки контроллера. Также здесь производится смена настроек контроллера. Процесс смены настроек описан в разделе 3 настоящей инструкции.

Раздел меню «GSM»

В данном разделе меню отображаются текущее состояние GSM-модуля контроллера и его основные параметры (рис. 5):




Рис.5. Страница веб-интерфейса «GSM».

Также здесь задаются номера телефонов абонентов, которые смогут управлять контроллером. Номер телефона Абонент 1, является номером администратора. Задавать номера следует с «+7». Например, +79523336525.

Более подробно о номере администратора описано в разделе «Управление по СМС».

Если в контроллере отсутствует SIM карта, контроллер автоматически переходит в режим работы без SIM карты, светодиод GSM начинает моргать раз в 2 секунды.

Раздел меню «Пользователи»

В данном разделе можно задать для Абонентов, указанных в разделе меню «GSM», имена пользователей, указать Telegram ID, указать какие тревожные СМС и/или Telegram сообщения будет получать данный пользователь. Также в версии 1.24 и выше можно указать при каких событиях Пользователю будет поступать звонок от контроллера. Звонок поступает при Аварии входов. При нормализации звонок не поступает. Пользователь на данной странице соответствует Абоненту на странице «GSM» и наоборот.

▼ Ота-реле/Пользователи х +		
← → С <u>№ Не защищено</u> 192.168.5.1/users		
СОТА-РЕЛЕ 111DAW <u>Главная Термостаты Сценарии Расписание Wi-Fi GSM Пользователи Сервис Update-fw</u> Пользователи		
Пользователь 1		
Имя пользователя		
Телефон		
Telegram ID 0		
SMS оповещение ☑ Вход1 ☑ Охрана ☑ Питание ☑ Температура		
Telegram оповещение ☑Вход1 ☑Охрана ☑Питание ☑Температура		
Оповещение звонком 🛂 Вход 1 🛂 Охрана 🛂 Температура		
Сохранить		
Пользователь 2		
Имя пользователя		
Телефон 0		
Telegram ID 0		
SMS оповещение ☑ Вход1 ☑ Охрана ☑ Питание ☑ Температура		
Telegram оповещение ☑Вход1 ☑Охрана ☑Питание ☑Температура		
Оповещение звонком Вход1 Охрана Температура Сохранить		

Рис.6. Страница веб-интерфейса «Пользователи».

ВНИМАНИЕ! При использовании исходящих звонков от контроллера, может быть на входящей стороне включена «Голосовая почта», либо повторный звонок от оператора. Поэтому даже если пользователь не возьмет трубку, вызов может быть протарифицирован. Необходимо следить за положительным балансом номера контроллера, чтобы он мог совершать исходящие вызовы.

Раздел меню «Сервис»

В данном разделе меню производится:

- задание названий входа и реле, которые будут отображаться на главной странице и при оповещении через Telegram;
- задания логина, пароля администратора для доступа к web-интерфейсу;
- перезагрузка контроллера;
- задание задержки на аварию по температуре от 0 до 250 минут для фильтрации;
- задание задержки на аварию по входу от 0 до 250 секунд для фильтрации;
- коррекция температур от -10 до 10 градусов;
- задание ночного времени;
- задание задержки при постановке/снятии с охраны до 100 секунд;
- включение/отключение Telegram бота, задание Telegram ID пользователей.
- Настройка часового пояса и серверов NTP для получения точного времени по сети интернет;
- задание состояния реле после появления питания. Контроллер при пропадании питания запоминает текущее состояние реле. После появления питания возможно восстановить последнее состояние, либо принудительно отключить или включить реле.

• настройка циклического включения реле.
Сота-реле/Сервис
у сола-релеу сервис х
← → С
СОТА-РЕЛЕ 111DAW <u>Главная Термостаты Сценарии Расписание Wi-Fi GSM Пользователи Сервис Update-fw</u>
Сервис
Версия ПО: 1.21 build: Jan 10 2024 17:11:26
Название входов
Вход 10 Сохранить
Название реле
Реле 10 Сохранить
WEB доступ
Логин admin 5
Пароль ————————————————————————————————————
Входы
Задержка на аварию для Температуры 1 0 мин.
Задержка на аварию для Входа1 О сек. Сохранить
Коррекция температуры
Konnevius Temperatural 0.0 °C

Сохранить

Время для режима "Ноч	ь"
Время ночи с 22 часов д	до 5 часов Сохранить
Время на вход/выход при	и постановке/снятии с охраны
Время на вход/выход 0	сек. Сохранить
Мессенджер Telegram	
Бот Включен ∨ Имя бота <u>@Sotarele_</u> Сохранить	
Пользователи Telegram	
ID пользователя 1 ID пользователя 2 ID пользователя 3 ID пользователя 4 ID пользователя 5 ID пользователя 6 ID пользователя 7 ID пользователя 8 ID пользователя 9 ID пользователя 10 Coxpa Настройки NTP Сервер NTP 1	рооl.ntp.org
Сервер NTP 2	pool.ntp.org
Часовой пояс (смещение)	3 yac.
Интервал обновления Начальное состоян Реле 1 Из памяти Сохранить	24 час. не реле
Авто отправка SMS	
Отправлять каждые	Сохранить
Циклическое включ	чение реле
Реле 1: повторить 99 Сохранить	раз, Включить на 1 сек. 🗸, Выключить на 1
Перезагрузка	
Перезагрузить	

Рис.8. Страница веб-интерфейса «Сервис».

Раздел меню «Update-fw»

В данном разделе меню можно произвести обновление прошивки контроллера. Файл прошивки выкладывается на сайте https://gsmkontrol.ru/, либо выдается разработчиком по запросу на адрес электронной почты info@gsmkontrol.ru




Рис.9. Страница веб-интерфейса «Update-fw».

Нажмите на кнопку «Выберите файл» для выбора файла прошивки. Нажмите на кнопку «Обновить» для обновления. После того как прогресс обновления дойдет до 100% можно переходить на «Главную».

Команды управления

Контроллер управляется с помощью СМС сообщений и голосовых вызовов (звонков). При поступившем СМС сообщении или голосовом вызове контроллер сравнивает номер абонента со списком своих номеров в 10 ячейках. Если номер записан в контроллер, то команда выполняется, если номера нет — команда игнорируется. Ниже расположена таблица с СМС командами.

При поступлении на прибор звонка с прописанного в прибор номера выполняется настроенное пользователем действие (см. табл.2). При этом прибор трубку не снимает (абонент слышит что «линия занята» - это означает, что команда выполнена). При поступлении звонков с других номеров звонок игнорируется (абонент слышит постоянные гудки).

Таблица 1. СМС команды управления контроллером

Таблица 1. СМС команды управления контроллером		
Задание номеров абонентов		
Num <n><пробел><номер>;</n>	Запись в ячейку N телефонного номера. Ячейка 1 – администратора.	
<n> - от 1 до A (A – 10ый абонент)</n>	Всего можно записать до 10 номеров. Команда выполняется только в	
<номер> - номер абонента с +7	случае, если еще не записано ни одного номера или с номера	
Пример: Num1 +79001234567 ;	администратора (с 1-го номера). С номеров 2-10 команда не	
Ответ: Num saved	выполняется.	
Num <n>?</n>	Запрос записанного номера. В ответ приходит номер, записанный в	
<n> - от 1 до A (A – 10ый абонент)</n>	ячейку N. Команда выполняется только с номера администратора.	
Пример: Num2?		
Ответ: +79021234567		
Если номер не записан ответ: No		
num		
Num <n><пробел>del</n>	Удаление номера из контроллера. После удаления номера	
<n> - от 1 до A (A – 10ый абонент)</n>	управление с него становиться невозможным. Команда выполняется	
Пример: Num2 del	только с номера администратора.	
Ответ: Del OK		
	Управление реле	
1<пробел>оп	Включение реле1	
Ответ: REL1a OK		
1<пробел>оf	Выключение реле1	
Ответ: REL1a OK		
3	/правление реле на заданное время	
<номер	Включение реле на заданное время:	
реле><пробел>оп<пробел> <время	в секундах (от 01 до 99 секунд);	
в секундах 01-99>	в минутах (от 01 до 99 минут);	
<номер реле> on <время в	в часах (от 01 до 18 часов).	
минутах 01-99>т	Время в команде должно всегда быть задано двумя символами, даже	
<номер реле><пробел>оп	если оно меньше 10: 01, 02, 03 и т.д.	
<пробел><время в часах 01-18>h	Если время задается в секундах, после символов времени не	
Примеры:	указывается дополнительный символ.	
1 оп 20 — включить реле1 на 20	Если время задается в минутах, после символов времени указывается	
секунд;	символ m .	
1 on 02m — включить реле1 на 2	Если время задается в часах, после символов времени указывается	
минуты;	символ h .	
1 on 02h — включить реле1 на 2		
часа;		
1 on 30m – включить реле1 на 30		
минут;		
Ответ: REL<номер реле> ОК		
<номер	Выключение реле на заданное время:	
реле><пробел>оf<пробел><время	в секундах (от 01 до 99 секунд);	
в секундах 01-99>	в минутах (от 01 до 99 минут);	
<номер	в часах (от 01 до 18 часов).	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	

реле><пробел>оf<пробел><время Время в команде должно всегда быть задано двумя символами, даже в минутах 01-99>т если оно меньше 10: 01, 02, 03 и т.д. Если время задается в секундах, после символов времени не <номер реле><пробел>оf<пробел><время указывается дополнительный символ. в часах 01-18>h Если время задается в минутах, после символов времени указывается Примеры: символ **m**. **1 of 20** — выключить реле1 на 20 Если время задается в часах, после символов времени указывается символ \mathbf{h} . секунд; **1 of 02m** – выключить реле2 на 2 минуты; **1 of 02h** — выключить реле3 на 2 часа; **1 of 30m** – выключить реле4 на 30 минут; Omвет: REL<номер реле> ОК Конфигурирование датчика температуры Tlim1=<low><пробел><high> Задание температурных пределов (град. Цельсия). Если температура Пример: **Tlim1=03 29** достигнет данных пределов – пользователям будет отправлена СМС где 03 – нижний предел со значением аварийной температуры. температуры; По умолчанию задержка на аварию по температуре 1 минута. СМС с 29 – верхний предел аварийным значением будет выслана, если аварийная температура температуры; держится больше 1 минуты. Ответ: Tlim1 ОК Tlim1? Запрос запрограммированных пределов по температуре для датчиков 1 (град. Цельсия). Ответ: Tlim1=<low> <high> Пример: Tlim1? Ответ: **Tlim1=03 29** Конфигурирование дискретного входа IN1 Cfg1<номер Вход может быть настроен как охранный и как круглосуточный. входа>=<Настройка> Вход охранный: контроллер отправляет СМС при изменении состояния Пример: входа в режиме «Охрана включена» Cfg11=11 Вход круглосуточный: контроллер отправляет СМС при изменении Ответ: ОК состояния входа всегда. Варианты Настройки входа: 11 - вход для нормально-замкнутого датчика (замкнут - норма, разомкнут - тревога), охранный (конфигурация по умолчанию); 10 - вход для нормально-замкнутого датчика (замкнут - норма, разомкнут - тревога), круглосуточный; 01 – вход для нормально-разомкнутого датчика (замкнут - тревога, разомкнут - норма), охранный; 00 — вход для нормально-разомкнутого датчика (замкнут - тревога, разомкнут - норма), круглосуточный. Cfg? Запрос текущего состояния всех входов Ответ: 11-----В ответ контроллер высылает 10 символов (первые 2 символа это состояние входа, остальные 8 символов "-"): Состояния: 11 – вход нормально-замкнутый (замкнут - норма, разомкнут - тревога) охранный (по умолчанию); 10 – вход нормально-замкнутый (замкнут - норма, разомкнут - тревога) круглосуточный; 01 – вход нормально-разомкнутый (замкнут - тревога, разомкнут - норма) охранный; 00 – вход нормально-разомкнутый (замкнут - тревога, разомкнут - норма) круглосуточный

интерфейсе)

ОF – вход отключен (отключение входа осуществляется только в веб-

Конфигурирование дискретного входа IN1 версия прошивки 1.24 и выше (прошивка 1.24 и выше			
поддерживает оба способа конфигурирования входов)			
Настройка входа 1	Задание типа дискретных входов контроллера через СМС.		
Cin1=x	Где х - необходимая конфигурация входа:		
Примеры:	х=0 круглосуточный Н3 – контроллер будет сообщать о тревоге всегда		
<i>Cin1=2</i> – настроить вход 1 как	при размыкании входа. Нормой считается замкнутое состояние входа;		
охранный Н3;	x=1 круглосуточный HP — контроллер будет сообщать о тревоге всегда		
<i>Cin1=9</i> – выключить контроль	при замыкании входа. Нормой считается разомкнутое состояние входа;		
входа 1.	x=2 охранный Н3 – контроллер будет сообщать о тревоге, только если		
	вход разомкнется в режиме охрана. Нормой считается замкнутое		
состояние входа;			
х=3 охранный HP — контроллер будет сообщать о тревоге, только если			
	вход замкнется в режиме охрана. Нормой считается разомкнутое		
	состояние входа;		
	х=9 выключен – вход не опрашивается на предмет своего состояния.		
	Контроллер всегда будет отображать «норму» по этому входу.		
Cin?	Запрос текущего состояния входа		
0			
Ответ: Cin09999	В ответ контроллер высылает 5 символов. Первый символ это		
	конфигурация входа 1 (остальные цифры всегда 9). Тип входа указан в		
	таблице выше (как при задании типа входа).		
-	Управление Telegram (только версии прошивок с Telegram ботом)		
Teleg on	Включение Telegram (управление и информирование). После		
	выполнения команды контроллер перезагружается.		
Teleg of	Выключение Telegram (управление и информирование). После		
	выполнения команды контроллер перезагружается.		
Быстрые СМС команды			
1	Включение реле		
0	Выключение реле		

При отправке управляющих команд (1 on/1 of) с символом «.» на конце контроллер в ответ ничего не присылает, команда исполняется. (например, **1 on.**). Данная функция используется, если необходимо экономить количество СМС на сим-карте в контроллере.

<u>При отправке запросов или управляющих команд,</u> ответы от контроллера приходят только на номер, с которого произведен запрос.

<u>При наступлении контролируемых контроллером пределов,</u> либо срабатывании датчиков, контроллер посылает сообщение на все телефоны, записанные в памяти.

Запрос состояния		
? или Data *	Запрос текущего статуса контроллера.	
Ответ:	Расшифровка:	
T=+25 RELE=OF VHOD=NORM	T=+25 – замеряемая датчиком температура в градусах Цельсия.	
OHRANA=OF GSM=20	Если в ответе «T=+» - датчик температуры не подключен.	
	RELE=OF - состояние реле:	
*Некоторые операторы связи при	ON – реле включено;	
отправке СМС «?», обрезают его. В	OF – реле выключено	
результате на контроллер приходит	VHOD=NORM – состояние входа «сухой контакт»:	
пустое СМС. В таком случае для	NORM – нормальное состояние входа;	
отправки запроса состояния	ALAR – аварийное состояние входа;	
необходимо использовать СМС	OHRANA=OF - состояние охраны:	
"Data".	OF – отключена,	
	ON – включена;	
	<i>GSM=20</i> − уровень сигнала в сети GSM от 0 (минимальный) до 31	
	(максимальный)	
	Запрос уровня сигнала GSM	
Sgsm	В ответ на данную команду контроллер присылает текущий уровень	
	GSM сигнала. Максимальное значение уровня 31.	
	Запрос сети Wi-Fi	
<i>Wifi?</i> или <i>Wifi</i>	Запрос текущей сети Wi-Fi, к которой подключается контроллер. В ответ	
	контроллер присылает 3 строчки:	
	1-ая строка: имя сети (SSID)	
	2-ая строка: пароль сети	
	3-ая строка: IP –адрес контроллера в данной сети.	
Wifi del	Сброс сети Wi-Fi на настройки по умолчанию (Sotarele/12345678). В	
	ответ контроллер вернет OK.	
Rbt	Перезагрузить контроллер.	
Grst	Перезагрузить GSM модем по питанию	
Time?	Запросить текущее время в приборе	
Fw	Запросить версию прошивки и IMEI контроллера	
Fw2	Запросить версию ПО модуля GSM	

СМС при включении питания

При каждом включении питания контроллер высылает информирующую СМС. При этом, если внутренние часы контроллера настроены, приходит СМС с текстом:

RESTART

WiFi mode:client

IP:192.168.0.4

WiFi mode – текущий режим работы wi-fi : client – работа в режиме клиента сети; AP – работа в режиме точки доступа.

IP – текущий IP адрес прибора

Если внутренние часы контроллера <u>не настроены</u>, приходит СМС с текстом:

RESTART TIME ERR WiFi mode:client IP:192.168.0.4

Если при эксплуатации используются режимы работы: термостата с разделением на дневной и ночной режимы, либо используется функция управление по расписанию, то время в контроллере необходимо настроить. Время настраивается автоматически с помощью любой входящей СМС от пользователя (время берется из сети GSM).

Если данные функции в контроллере использовать не планируется, время можно не настраивать.

При отключении питания время в контроллере сбрасывается примерно через 5 минут. Запросить текущее время можно с помощью СМС команды:

Time?

В ответ контроллер пришлет текущую дату и время в формате ГГГГ/ММ/ДД ЧЧ:ММ:СС.

Режим термостата

В контроллере предусмотрена возможность включения режима термостата для управления котлами различных модификаций и другим отопительным оборудованием. Управление осуществляется по замеренным показаниям выносного датчика температуры путем размыкания и замыкания контактов встроенного реле. По умолчанию функция отключена.

Внимание! Если режим термостата включен - он имеет приоритет над ручным управлением реле (по СМС или звонком). То есть, если вы включите реле по СМС - команде или звонком, режим термостата может его в дальнейшем выключить. Для ручного управления реле режим термостата необходимо отключать.

Подключение котла или др. типа отопительного оборудования к контроллеру

Отопительное оборудование необходимо подключать к клеммам встроенного реле контроллера. Большинство котлов имеют в своем составе клеммы для подключения внешнего комнатного термостата. Эти клеммы по умолчанию у котлов замкнуты перемычкой (для более точной информации по подключению внешнего термостата обратитесь к инструкции на Ваш котел). Для подключения необходимо удалить данную перемычку и подключить освободившиеся клеммы котла к контактам «R COM» и «R NO» контроллера (см. рисунок 1).

Электрические конвекторы, ТЭНы и котлы (в которых нет клемм для подключения внешнего термостата) подключаются к контроллеру напрямую: их питающий провод (фаза) заводится транзитом через встроенное реле контроллера или дополнительный промежуточный контактор (см. приложение 1).

Внимание! Для исключения выхода котла из строя все подключения к котлу должен осуществлять сотрудник авторизованного сервисного центра, указанного в документации на котел.

Управление режимом термостата

Требуемая температура, которую необходимо поддерживать в помещении (целевая температура) настраивается с помощью СМС команды, через встроенный веб-интерфейс и через мессенджер Telegram. Отдельно можно задавать дневную и ночную температуру для термостата, а также температуру, когда включена охрана.

Tt=<желаемая дневная температура>

где <желаемая_ дневная_температура> - требуемая температура, которую необходимо установить и поддерживать в помещении днем. Если режим термостата до этого был выключен, он включается. Контроллер начинает поддерживать температуру сразу после получения данной команды.

Примеры:

Tt=25 – установить и поддерживать в помещении дневную температуру 25 градусов Цельсия.

Tt=7 – установить и поддерживать в помещении дневную температуру 7 градусов Цельсия.

Tt=of — выключить режим термостата. После получения данной команды контроллер перестает управлять температурой, реле 1 термостата переходит в положение «выключено» (нагрев не осуществляется). Для дальнейшего включения режима термостата необходимо отправить на контроллер желаемую температуру (Tt=<желаемая_дневная_температура>).

Для задания ночной температуры Термостата необходимо отправить команду Tt=<желаемая_ночная_температура>n

Примеры:

Tt=18n — установить и поддерживать в помещении температуру 18 градусов Цельсия в ночное время.

Если ночная температура не задана, или время в контроллере не настроено — термостат поддерживает дневную температуру круглые сутки. Время настраивается автоматически при получении контроллером любой СМС от пользователя.

Для задания температуры Термостата на охране необходимо отправить команду **Tt=<желаемая ночная температура>о**

Примеры:

Tt=130 – установить и поддерживать в помещении температуру 13 градусов Цельсия, когда прибор находится на охране.

Если температура на охране не задана – термостат поддерживает дневную (ночную) температуру.

Если замеряемая температура меньше желаемой температуры на 0,5 градусов Цельсия, термостат включает реле на нагрев. Если замеряемая температура становится равной (или больше) чем (желаемая температура + величина гистерезиса), реле термостата выключается.

Диапазон поддерживаемой температуры в режиме термостата от 1 до 99 градусов Цельсия.

СМС команда для запроса режима термостата:

Tt? – после получения данной команды контроллер высылает СМС со значением температуры, которую необходимо поддерживать в дневное и ночное время. Если режим термостата выключен, контроллер присылает «Tt=of(--)--». Если режим термостата включен, контроллер присылает «Tt=24(18)13», где 24 — ранее установленная дневная температура, (18) — ранее установленная ночная температура, 13 — ранее установленная температура на охране.

При обнаружении неисправности выносного датчика температуры реле термостата включается (термостат переходит в режим «нагрев»), если активен режим термостата.

Управление температурным гистерезисом термостата

В контроллере предусмотрена регулировка величины гистерезиса (т.е. коридора, в пределах которого может находиться температура). Управление осуществляется с помощью СМС команды. По умолчанию величина гистерезиса 1 градус Цельсия, максимальное значение 30 градусов Цельсия.

СМС команда управления величиной гистерезиса:

Ttg=<величина_гистерезиса>

Примеры:

Ttg=2 – уставить гистерезис 2 градуса Цельсия.

Ttg=10 – уставить гистерезис 10 градусов Цельсия.

Ttg? – запрос текущей величины гистерезиса

Контроллер может работать в паре с внешним комнатным термостатом для котла, для этого цепи управления комнатного термостата должны быть включены <u>параллельно</u> с реле контроллера Сота-реле. Данная схема позволяет увеличить надежность системы за счет использования двух блоков (Сота-реле + внешний сторонний термостат), когда каждый блок может включить систему на нагрев. При таком подключении регулирование температуры осуществляет тот термостат, температура регулирования (целевая температура) которого выше. Если, например, комнатный термостат настроен на 10 град. Цельсия, а контроллер Сота-реле на 16 град. Цельсия – регулирование будет осуществлять контроллер Сота-реле (будет поддерживаться температура 16

град. Цельсия). Для того чтобы передать управление на комнатный термостат нужно задать температуру регулирования на Сота-реле ниже чем на комнатном термостате.

Настройка времени внутренних часов

В контроллере предусмотрены внутренние часы. Время используется термостатами для разделения на «режим День» и «режим Ночь» (для поддержания дневной и ночной температуры). Чтобы задать время в контроллере, достаточно отправить на контроллер любую СМС. Из СМС копируется время и дата сети. После этого контроллер продолжает отчет времени и даты самостоятельно. При каждой входящей СМС контроллер корректирует свое время, в соответствии со временем из СМС. При перезагрузке контроллера, если питание было выключено более чем на 4 минуты - время сбрасывается и, соответственно, поддерживается только дневная температура. Чтобы восстановить время, необходимо отправить на него любую СМС.

СМС команда для запроса текущего времени:

Time? – в ответ на данную команду контроллер пришлет текущую дату и время в формате «ГГ/ММ/ДД ЧЧ/ММ/СС».

Время начала и конца режима Ночь запрашивается командой:

TimeN? - в ответ на данную команду контроллер пришлет час начала ночи и час конца ночи (пример ответа «N23,08» — начало режима ночи в 23 часа, конец в 8 часов). По умолчанию, если ранее время режима Ночь не задавалось, начало режима ночь в 23 часа, конец режима Ночь в 8 часов.

Время начала и конца режима Ночь задается командой:

TimeN<час_начала_ночи>,<час_конца_ночи>

Пример:

TimeN22,07 – СМС команда задания режима Ночь: начало в 22 часа, конец в 7 часов.

Если ночная температура Термостата не задана, или время в контроллере не настроено — термостат поддерживает дневную температуру круглые сутки.

Также осуществлять управление режимом термостата можно из приложения для Android, которое опубликовано на сайте производителя https://gsmkontrol.ru

Информирование о повышенной (пониженной) температуре

Информирование о повышенной (пониженной) температуре осуществляется путем посылки СМС и рассылки сообщений в Telegram всем записанным в память пользователям. Настройка данной функции описана в таблице 1. Тексты СМС и условия их формирования приведены в таблице ниже:

Текст СМС	Когда высылается СМС	
ALERT	Аварийное значение температуры 1 в град. Цельсия. Высылается при повышении или	
T1=+32c	понижении температуры 1 за пределы заданных значений при условии, что задержка на	
	аварию истекла (1 минута по умолчанию).	
	Команда задания пределов для датчика температуры 1: Tlim1=05 30	
	Где 05 – нижний предел, 30 верхний предел	
NORMA	Значение температуры 1 пришло в норму. Высылается при нормализации значения	
T1=+20c	температуры 1.	
ALERT	Нет связи с датчиком температуры 1. Произошел обрыв провода датчика температуры 1.	
T1=+c	Необходимо проверить все места соединения/монтажа датчика температуры 1.	

Настройка задержки на аварию температурного входа

В контроллере предусмотрена задержка на аварию температуры. По умолчанию задержка на аварию по температуре - 1 минута. Это означает, что СМС с аварийным значением будет выслана, если аварийная температура держится дольше 1 минуты.

Доступна также настройка задержки на аварию через веб-интерфейс, в разделе «Сервис».

СМС команда на запрос значения задержки аварии по температуре:

AzT?

В ответ контроллер пришлет текущую задержку в минутах. Для отключения задержки или увеличения ее значения предусмотрена СМС команда:

AzT=<значение_задержки_в_минутах_3_символа>

Максимальное значение задержки - 254 минуты.

Примеры:

AzT=000 – отключить задержку на аварию по температуре.

AzT=005 – установить задержку на аварию по температуре 5 минут.

AzT=010 – установить задержку на аварию по температуре 10 минут.

AzT=060 – установить задержку на аварию по температуре 60 минут (1 час).

AzT=240 – установить задержку на аварию по температуре 240 минут (4 часа).

Управление голосовым вызовом

В контроллере предусмотрена возможность управления встроенным реле с помощью DTMF тонов (DTMF тоны генерируются при нажатии цифр на клавиатуре телефона пользователя во время голосового вызова). Управление могут осуществлять только пользователи контроллера. Вызовы с неизвестных номеров игнорируются.

При входящем звонке, если звонит пользователь, контроллер снимает трубку и ждет ввода команды пользователем. Управление осуществляется в режиме реального времени. Если команда выполнена — контроллер генерирует ответный звук (тоновый сигнал), который слышит пользователь.

Управление реле при звонке: позвоните на контроллер, после того как контроллер снял трубку, выдержите небольшую паузу. Далее введите требуемое состояние реле. Цифра «1» означает, что реле необходимо включить, цифра «0» означает, что реле необходимо выключить. После этого необходимо дождаться ответного тонового сигнала от контроллера. Если ответный тоновый сигнал поступил - это значит, что команда выполнена. Завершите вызов если необходимо.

Включение/выключение охраны при звонке: позвоните на контроллер, после того как контроллер снял трубку, выдержите небольшую паузу. Далее нажмите клавишу #. Если контроллер был на охране, то охрана снимется и наоборот.

Режим «Охрана»

Постановка прибора на охрану и снятие с нее осуществляется звонком (и нажатием решетки "#"), либо с помощью СМС команд:

Ohr=1 или **Ohr<пробел>1** – текст СМС команды для постановки на охрану,

Ohr=0 или **Ohr<пробел>0** — текст СМС команды для снятия с охраны.

По умолчанию в контроллере вход настроен, как охранный (см. Конфигурирование дискретного входа IN1 в таблице 1). Для постановки на охрану охранный вход должен быть в норме. Если охранный вход не в норме, контроллер выдаст ошибку постановки на охрану (Ответ СМС: Ohr ER). Если вход не используется как охранный, его необходимо настроить как круглосуточный, либо отключить, либо замкнуть перемычкой на клемму GND (тогда вход всегда будет в норме).

Работа прибора в режиме «Охрана» (Ohr=1)	Работа прибора в режиме «Снят с охраны» (Ohr=0)
Вход IN1 в норме:	Входы IN1 в норме:
Ничего не высылается	Ничего не высылается
Входов IN1 не в норме:	Вход IN1 не в норме:
	Ничего не высылается
- Заданным телефонам (в разделе Пользователи)	
отправляется СМС о сработавшем датчике;	
отпривителення от образование дан инте,	
- Администратору поступает звонок от прибора	
(при подключенном микрофоне можно	
прослушать звуковую обстановку).	

Настройка задержки на аварию дискретного Входа 1 (фильтрация)

В контроллере предусмотрена задержка на аварию по дискретному входу (для фильтрации коротких аварий). По умолчанию задержка на аварию 0 секунд. Задержка может принимать значения от 0 секунд до 254 секунд. Аварии по входу, которые по длительности меньше задержки – отфильтровываются, СМС не высылается, обработка события не происходит.

Доступна также настройка задержки на аварию через веб-интерфейс, в разделе «Сервис».

СМС команда на запрос значения задержки аварии по дискретному Входу1:

AzIN1?

В ответ контроллер пришлет текущую задержку в секундах. Для отключения задержки или увеличения ее значения предусмотрена СМС команда:

AzIN1=<значение_задержки_в_секундах_3_символа>

Максимальное значение задержки - 254 секунды.

Примеры:

AzIN1=000 – отключить задержку на аварию по Входу1.

AzIN1=005 – установить задержку на аварию по Входу1 5 секунд.

AzIN1=010 – установить задержку на аварию по Входу1 10 секунд.

AzIN1=060 – установить задержку на аварию по Входу1 60 секунд.

AzIN1=240 – установить задержку на аварию по Входу1 240 секунд.

НАСТРОЙКА СЦЕНАРИЕВ РАБОТЫ ВСТРОЕННОГО РЕЛЕ

Описание событий контроллера

В контроллере предусмотрена обработка следующих событий (Events):

Описание события	Нумерация событий	Краткое название события для СМС команд	Примечание
Авария дискретного входа 1	Event 00	Ev00	
Нормализация дискретного входа 1	Event 01	Ev01	
Постановка на охрану	Event 12	Ev12	
Снятие с охраны	Event 13	Ev13	
Проникновение (сработка любого из охранных входов при активной охране)	Event 14	Ev14	
Выход температуры 1 за аварийные пределы	Event 15	Ev15	
Нормализация температуры 1	Event 16	Ev16	
Входящий звонок от пользователя	Event 19	Ev19	

На каждое из приведенных событий можно назначить реакцию (включение/выключение) реле с любой задержкой до реакции и на любое время. Также для любого события можно включить или отключить отправку СМС (по умолчанию отправка СМС включена на все события, кроме события при Входящем звонке).

Настройка сценариев (реакции встроенного реле) на события

Настройка реакции реле на события осуществляется с помощью СМС команд. Реакция каждого из 4 реле задается отдельно. На каждое событие можно назначит свою персональную реакцию каждого реле. Каждое реле может быть настроено для реакции на несколько событий без ограничений. По умолчанию все сценарии (реакции) отключены. Формат СМС команды:

Ev<номер_события>r1=<задержка_до_включения_реле>,<задержка_до_выключения_реле>

Где <*номер_события*> - двузначный номер события из таблицы, может принимать значения от 00 до 23;

<задержка_до_включения_реле> - задержка до включения реле после того как событие наступило (от 0 сек до 18 часов);

<задержка_до_выключения_реле> - задержка до выключения реле после того как событие наступило (от 0 сек до 18 часов);

Задержка может принимать значения:

- 4. от 000 до 100 от 0 секунд до 100 секунд;
- 5. от 101 до 200 от 1 минуты до 100 минут (101 соответствует 1 минуте, 200 соответствует 100 минутам, то есть при настройке к требуемым минутам необходимо добавить 100);
- 6. от 201 до 218 от 1 часа до 18 часов (201 соответствует 1 часу, 218 соответствует 18 часам, то есть при настройке к требуемым часам необходимо добавить 200);
- 7. Значение 255 отключить реакцию реле на событие;

Примеры СМС команд:

Ev00r1=001,005 — при аварии входа 1 (Ev00) реле 1 (r1) будет включено через 1 (001) секунду и выключено через 5 (005) секунд (то есть во включенном состоянии реле будет 4 секунды). **Ev00r1=000,255** — при аварии входа 1 реле 1 будет включено через 0 секунд (сразу же) на бесконечное время.

Ev00r1=000,105 – при аварии входа 1 реле 1 будет включено через 0 секунд (сразу же) и выключено через 5 минут.

Ev00r1=255,000 – при аварии входа 1 реле 1 будет выключено через 0 секунда (сразу же).

Ev12r1 =**000,255** – при постановке на охрану реле 1 будет включено через 0 секунд (сразу же) на бесконечное время.

Ev13r1 =255,000 – при снятии с охраны реле 1 будет выключено через 0 секунд (сразу же) на бесконечное время.

Ev19r1 =000,001 — при входящем звонке реле 1 будет включено через 0 секунд (сразу же) и выключено через 1 секунду.

Запрос настроек реакции на событие осуществляется СМС командой:

Ev<номер_события>?

В ответ контроллер присылает настройки для данного события для всех 4 реле.

Пример:

Ev19? – запросить настройки реакций реле для события «Входящий звонок от пользователя» (Ev19).

В ответ контроллер вернет настройки реакции реле для данного события. Ответ состоит из 2 строк и 4 колонок:

001;255;255;255 002;255;255;255

Первая колонка (001 и 002) относится к первому реле, вторая, третья и четвертая колонки должны игнорироваться пользователем. В первой строке расположены значения задержки до включения реле, во второй строке расположены значения задержки до выключения реле. Значение 255 (задано по умолчанию) означает, что настройки нет (реле не будет реагировать).

Настройка отправки СМС и звонков при наступлении событий Events

Для каждого события из таблицы (см. выше) пользователь может настроить: отправлять или нет СМС, а также звонить или нет при наступлении данного события. Звонок можно активировать только на аварии по входам (Вход 1, температурный вход), на нормализацию можно настроить отправку СМС. По умолчанию отправка СМС включена. Звонки по умолчанию включены только для сработки (аварии) Входа 1, если он настроен как «охранный» и контроллер взят под охрану. СМС отсылается всем записанным номерам, звонок осуществляется только номерам с 1 по 5-ый. Формат СМС команды:

Ev<номер_события>s=<флаг_отправки_СМС_и_звонка>

Где *<номер_события>* - двузначный номер события из таблицы, может принимать значения от 00 до 19;

<флаг_отправки_СМС_и_звонка> - 0 — не отправлять СМС и не звонить при указанном событии, 1 — отправлять СМС при указанном событии, без звонка; 2 — отправлять СМС и звонить при наступлении указанного события.

Примеры:

Ev00s=1 – включить только отправку СМС при Аварии (сработке) дискретного входа1;

Ev00s=0 – отключить отправку СМС и звонок при Аварии (сработке) дискретного входа1;

Ev00s=2 — включить отправку СМС и звонок при Аварии (сработке) дискретного входа1;

Ev15s=2 – включить отправку СМС и звонок при Аварии (выход за пределы) температуры;

Для события «Входящий звонок от пользователя» (Ev19) данной командой задается настройка: снимать трубку при звонке или нет. После СМС команды Ev19s=1 контроллер будет снимать трубку при входящем звонке, после СМС команды Ev19s=0 контроллер будет сбрасывать звонок. В обоих случаях будут выполнены сценарии, если они были настроены (для события Ev19).

Циклическое включение встроенного реле

В контроллере предусмотрено циклическое включение встроенного реле. Настройка возможна через веб-интерфейс и через СМС.

Настройка цикла для реле доступна через веб-интерфейс на странице сервис. Количество повторений циклов задается от 1 до 98. При указании 99 повторений реле будет циклически включаться бесконечно. Если необходимо отключить цикл, количество повторений указывается 0. Необходимо задать время как включения реле, так и выключения.

Доступные пределы:

- 1-100 секунд;
- 1-100 минут;
- 1-18 часов.

СМС команда настройки активации цикла реле по расписанию (шрифт англ.):

Сс1=количество раз,время включения,время выключения

Где количество раз:

- 1-98 количество повторений цикла задается от 1 до 98;
- **99** бесконечное количество цикла;
- 0 отключение цикла.

время включения, время выключения:

- от 000 до 100 от 0 секунд до 100 секунд;
- 2. от 101 до 200 от 1 минуты до 100 минут (101 соответствует 1 минуте, 200 соответствует 100 минутам, то есть при настройке к требуемым минутам необходимо добавить 100);
- 3. от 201 до 218 от 1 часа до 18 часов (201 соответствует 1 часу, 218 соответствует 18 часам, то есть при настройке к требуемым часам необходимо добавить 200);

Примеры СМС команд для задания цикла:

Cc1=99,001,001 – задействовать циклическое включение реле на 1 сек., выключение на 1 сек., количество повторов - бесконечно;

Cc1=1,101,001 – задействовать циклическое включение реле на 1 мин., выключение не играет роли (но время необходимо задать), т. к., количество повторов – 1 раз;

Cc1=0,101,218 – отключить циклическое включение реле, временные параметры роли не играют, но их необходимо задать;

Cc1=10,101,010 — задействовать циклическое включение реле на 1 мин., выключение на 10 сек., количество повторов — 10 раз.;

Для запроса текущего цикла для конкретного реле предусмотрена СМС команда:

Cc1?

Пример:

Сс1? – проверка текущего цикла для реле

Ответ

Cc1 =99,001,001 — установлен цикл для реле , количество раз бесконечно, включать реле на 1 сек., выключать реле на 1 сек.

В ответ контроллер возвращает текущие настройки цикла для реле в соответствии с вышеуказанными данными (СМС задания цикла).

Управление по суточному расписанию

В контроллере предусмотрено управление встроенных реле по суточному расписанию ежедневно, в будние дни, в выходные дни либо однократно. Настройка возможна через вебинтерфейс и через СМС. Ниже описана настройка через СМС. Пользователям доступно 10 профилей расписания, т.е. можно задать 10 разных времен и указать для них логику встроенных реле. Так же можно задать дополнительное условие выполнения: выполнить по расписанию, только если Вход 1 в норме и т.д.

Для работы данной функции в контроллере должны быть настроены часы. Часы настраиваются автоматически при любой СМС команде от Абонента 1 (Администратора). При отключении питания (основного и резервного) более чем на 5 минут часы в контроллере сбрасываются. В новой версии ПО контроллера часы настраиваются также по сети интернет (через Wi-Fi) автоматически, с помощью NTP серверов. Приоритетным для контроллера является время из сети интернет.

СМС команда настройки активации реле по расписанию:

Rasp<номер_профиля_расписания><пробел><on/of/od/bu/vh>,<часы>:<минуты>,<4 символа логики 4-х реле>

Где <номер профиля расписания> - номер профиля расписания от 1 до 10;

<on/of/od/bu/vh> - тип выполнения расписания: on — ежедневно, of — выключить данное расписание, od — однократное выполнение, bu — выполнять расписание только по будням с Пн по Пт, vh - выполнять расписание только по выходным дням (в субботу и воскресенье).

<4 символа логики 4-х реле> - 4 символа для привязки встроенных реле к расписанию. Порядковый номер символа определяет номер реле. Значения символов: – (прочерк) – не использовать данное реле, 1 – включить реле, 0 – выключить реле.

Примеры СМС команд для задания расписания:

Rasp1 on,12:45,1--- активировать профиль расписания 1, включать реле1 ежедневно ровно в 12:45, другие реле не задействовать;

Rasp2 bu,14:30,0-0- активировать профиль расписания 2, выключать реле1 и 3 только в будние дни (с понедельника по пятницу) ровно в 14:30, другие реле не задействовать;

Rasp3 od,15:05,---0 активировать профиль расписания 3, выключить реле4 однократно ровно в 15:05, другие реле не задействовать;

Rasp4 vh,18:45,11-- активировать профиль расписания 4, включать реле1 и 2 только в выходные дни (в субботу и воскресенье) ровно в 18:45, другие реле не задействовать;

Rasp1 of — отключить профиль расписания 1 - расписание перестанет выполнятся, при этом ранее настроенное время и связанные с расписанием реле останутся в памяти.

Активные профили расписания работают независимо друг от друга.

Для проверки настройки расписания предусмотрены две СМС команды: для вывода всего списка расписаний и для вывода конкретного профиля расписания (одного из 10). Для запроса всего списка расписаний предусмотрена СМС команда:

Rasp (или Rasp?)

Пример:

Rasp – запрос всего списка расписания

В ответ контроллер вернет настройки всего расписания (10 профилей).

on,11:00,1--bu,12:00,0--on,15:20,0000
on,12:30,-----,00:00,-----,00:00,---bu,11:00,0--vh,17:20,---on,11:55,1010

Для запроса конкретного профиля часа предусмотрена СМС команда:

Rasp<номер_профиля_расписания>?

Пример:

Rasp1? – проверка настройки расписания 1 **Rasp10?** – проверка настройки расписания 10

В ответ контроллер вернет настройки запрошенного профиля расписания.

Rasp1 on,09:30,1111 Rasp10 od,11:00,0000

Информирование о пропадании напряжения питания

В контроллере используется суперконденсатор для оповещения о пропадании питания. Суперконденсатор не требует облуживания, замены и может эксплуатироваться при любой температуре работы контроллера. В зависимости от уровня GSM сигнала, мощности суперконденсатора хватает, чтобы оповестить от 2 до 5 пользователей.

Информирование о пропадании напряжения питания и о появлении напряжения питания производится путем посылки контроллером СМС и сообщений Telegram всем записанным в память пользователям. Тексты СМС приведены в таблице ниже:

Текст СМС	Когда высылается СМС	
NET PITANIYA	Высылается при пропадании напряжения питания 220В. В скобках указано текущие	
(u02.5b00.0)	значения напряжения внутри контроллера U. В –всегда 0.	
EST PITANIE	Если суперконденсатор не успел разрядиться	
(u02.5b00.0)	Высылается при появлении напряжения питания 220В. В скобках указано текущие	
	значения напряжения внутри контроллера U. В –всегда 0.	
RESTART	Если суперконденсатор разрядился. Присылается сообщение о перезагрузке. Время	
WiFi mode:client	в приборе <u>не сброшено.</u>	
IP:192.168.0.4	WiFi mode – текущий режим работы wi-fi : client – работа в режиме клиента	
	сети; АР – работа в режиме точки доступа.	
	IP – текущий IP адрес прибора	
RESTART	Если суперконденсатор разрядился. Присылается сообщение о перезагрузке. Время	
TIME ERR	в приборе <u>сброшено.</u>	
WiFi mode:client	WiFi mode – текущий режим работы wi-fi : client – работа в режиме клиента	
IP:192.168.0.4	сети; АР – работа в режиме точки доступа.	
	IP — текущий IP адрес прибора	

При кратковременном пропадании (помехах) питания менее 0,5 сек. сообщения не приходят.

Сброс контроллера на заводские настройки.

Кнопка «RESET» расположена справа от клемм питания контроллера. На клеммах питания контроллера присутствует <u>опасное для человека напряжение ~220В</u>. При сбросе контроллера на заводские настройки необходимо проявлять максимальную осторожность. Зажатие кнопки осуществлять с помощью токоизолирующих материалов (например, токоизолирующая отвертка, резиновые перчатки и т.д.). <u>На самой кнопке опасное напряжение</u> отсутствует.

Для сброса контроллера в заводские настройки (стирание постоянной памяти):

- 1. отключите питание контроллера;
- 2. дождитесь полного разряда суперконденсатора контроллера, погаснет полностью диод 1 (примерно 5 минут);
- 3. при отключенном питании зажмите кнопку сброса (Reset);
- 4. нажмите кнопку сброса (Reset);
- 5. включите питание контроллера;
- 6. держите кнопку нажатой около 5 секунд. Диод 1 при этом будет постоянно гореть;
- 7. когда диод 1 начнет мигать кнопку необходимо отпустить, контроллер начал свою обычную работу. Перезагружать контроллер больше не нужно.

После этих процедур контроллер сброшен в состояние как при поставке.

Утилизация

Утилизация изделия производится в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.

Мобильное приложение

Для управления и настройки контроллера доступно мобильное приложение для Android: https://gsmkontrol.ru/files/last_app_ver/app-release.apk

QR код для скачивания приложения:



Контакты

GSMKontrol/ВИЗГАРД – разработчик и производитель контроллеров для умного дома.

Адрес: Россия, г. Пермь, ул. Лесозаводская 9, офис 406А

Сайт: http://gsmkontrol.ru

Интернет магазин: http://withguard.ru

Телефон: <u>+7 (342) 273-71-55</u> Почта: info@gsmkontrol.ru

Остались вопросы по настройке или подбору оборудования? Пишите на <u>info@gsmkontrol.ru</u> - перезвоним и бесплатно проконсультируем!

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Схема подключения контактора)

Схема подключения мощной нагрузки к контроллеру через трехфазный контактор (на примере трехфазного насоса)

